

# Anleitung

## Neustart des Systems

1. Trennschalter direkt am Wechselrichter auf 0 stellen



2. Wechselrichter Sicherung ausschalten (Sicherungsschalter im Verteilerkasten runter)



3. Wenn die LEDs erloschen sind, mindestens **ZWEI** Minuten warten
4. Wechselrichter Sicherung wieder einschalten (Sicherungsschalter im Verteilerkasten rauf)
5. Trennschalter am Wechselrichter zurück auf 1 stellen
6. War der Neustart erfolgreich, leuchten die LEDs der Wechselrichter wie folgt:





## Huawei Wechselrichter LED Statusanzeige

| Kategorie                                   | Status  |  | Bedeutung  |
|---|---|--|--|
| <b>Anzeige Betrieb</b><br><br>LED1 LED2     | LED1  | LED2   | Nicht zutreffend   |
|   | Dauerhaft grün  | Dauerhaft grün   | Der SUN2000 ist an das Stromnetz gekoppelt.  |
|   | Blinkt grün in langen Abständen                                     | Aus  | Gleichstrom ist eingeschaltet und Wechselstrom ist ausgeschaltet.  |
|   | Blinkt grün in langen Abständen                                     | Blinkt grün in langen Abständen                                    | Gleichstrom und Wechselstrom sind eingeschaltet, und der SUN2000 exportiert keinen Strom an das Netz.  |
|   | Blinkt rot in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus)  | Nicht zutreffend   | Alarm für Gleichstrom-Umgebung   |
|   | Nicht zutreffend  | Blinkt rot in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus) | Alarm für Wechselstrom-Umgebung  |
|   | Dauerhaft Rot   | Dauerhaft Rot  | Fehler   |
| <b>Communication indication</b><br><br>LED3 | LED3  |  | Nicht zutreffend   |
|   | Blinkt grün in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus) |  | Kommunikation läuft. (Wenn ein Mobiltelefon an den SUN2000 angeschlossen ist, zeigt die Anzeige zunächst an, dass das Telefon an den SUN2000 angeschlossen ist): Blinkt grün in langen Abständen.) |
|   | Blinkt grün in langen Abständen (1 s lang ein und 1 s lang aus)     |  | Das Mobiltelefon ist mit dem SUN2000 verbunden.  |
| Aus   |   | Es besteht keine Kommunikation.                                    |  |